

STAPPENPLAN

OMVORMER RESETTEN

01



Omvormer uitschakelen

De omvormer kunt u gemakkelijk uitzetten door de draaiknop of schakelaar op 'Off' te zetten.

02



Schakelaar meterkast uit

Doe de schakelaar van de zonnepanelen in de meterkast naar beneden op 'uit'.

03



Router opnieuw opstarten

Schakel de router uit en wacht ongeveer 15 minuten. Schakel daarna de router weer aan, wacht tot deze volledig is opgestart.

04



Schakelaar meterkast aan

Doe de schakelaar in de meterkast weer aan. Hij kan uit zichzelf weer naar beneden gaan. Herhaal dan deze stap.

05



Omvormer opstarten

Als laatste stap kunt u de AAN/UIT schakelaar van de omvormer zelf ook weer op 'aan' zetten.

DE ROUTER IS NU
GERESET

